

FH-V8331 双回路液压动力站



产品简介:

FH-V8331 型液压动力站可以同时驱动两台液压工具工作，也可以单独驱动一台液压工具工作，实属可变流量系列液压动力站中的佼佼者。

FH-V8331F 型双回路液压动力站的流量设置可达 8 种之多，即单回路 10、15、20、30、40 l.p.m.，和双回路 10、15、20 l.p.m.，在全球液压动力站市场中，没有其它任何一种同类产品具有如此多的流量选择！

换句话说，FH-V8331 型双回路液压动力站几乎可以驱动任何流量的液压工具。

FH-V8331 型双回路液压动力站重量轻巧、结构紧凑、运输方便，只需两个人就能够轻松地将其抬起。

顶级的材料和高品质的零部件保证了 FH-V8331 型双回路液压动力站可以长时间地稳定工作，电启动和拉绳启动两种启动方式保证了即使在发动机的电池耗尽的情况下也可启动自如，发动机机油缺油综合报警装置保证了其发动机的安全工作。

产品应用:

是连接以下工具的理想动力源:

- 液压破碎镐
- 液压岩钻机
- 液压切割锯
- 液压潜水泵
- 液压钻机
- 液压冲击扳手
- 其它液压工具



主要特点:

- 本产品具有流量调节手柄, 根据液压工具要求, 调节流量
- 即使在恶劣环境, 如在霜冻或天气炎热时, 也可照常工作
- 整体结构紧凑, 运输方便; 手推车式钢架, 移动快捷
- 整体式驱动装置, 散热效果好
- 只需打开隔板, 可直接接触到所有部件, 维修非常方便
- 耗油/电量小, 易损件少, 维护保养简便, 运行成本低, 经济实用

技术参数:

- | | |
|-------------------------------|--|
| ● 输出流量, l. p. m. | 单输出: 1*10-15-20-30-40
双输出: 2*10-15-20 |
| ● 最大压力, bar | 160 |
| ● 发动机 | 美国先锋 18HP 汽油机 |
| ● 负荷反馈系统/可调流量 | 可调流量 |
| ● 启动方式 | 电启动和拉绳式 |
| ● 重量, kg | 112 |
| ● 噪音等级, 1m L _{PA} dB | 89 |
| ● 噪音等级, L _{WA} dB | 101 |

