
www.fahe-qs.com

FH-GH1012 超声波混凝土检测仪



超声波混凝土测试仪器增加了现场功能 现在提供抗压强度估计、集成的波形、实时时间标志并支持可扩展的传感器

系统参数输入简单

无与伦比的 FH-GH1012 功能

佳性能的发射设置以及广泛的更强大的新 型传感器,确保准确稳定的测量。

集成的波形显示:可直接在仪器上分析和 手动触发接收的信号。

在线数据采集:可全遥控所有发射参数、 数据记录功能以及将您的 PC 变成示波器 的功能。

USB 接口和数据分析软件:可进行数据分 析并导出到第三方程序。

LabVIEW)控制

FH-GH1012+中的新功能

测量性能: 优化的脉冲整形、自动实现最 集成的增益级: 当使用指数传感器和长电 缆时, 无需外部放大器。

> 抗压强度测量:可在软件中创建强度评估 的转换曲线,并将其上载到仪器,以便在 现场提供即时强度评估。

将评估与回弹仪组合在一起: 还可将 SONREB 曲线上载到仪器,以便与回弹仪测 量组合起来改进抗压强度估计。

时间戳: 集成了实时时钟, 可给记录的每 个测量提供时间戳。

开放接口: 可使用第三方软件(如 **查看列表**:可直接在现场查看保存的测量, 无需 PC 连接。

新技术服务园区江场三路88号六楼

上海法赫桥梁隧道养护工程技术有 FAHEBRDGE8TUNNELMAINTENANCEPROFCTFCHIO

www.fahe-qs.com

轻松输入系统参数



发射频率、校准、脉冲宽度、温度校正



接收增益、单位、接收机增益、发射模式

传输时间和计算得出参数的显示



测量脉冲速度



测量抗压强度(FH-GH1012+)

测量辅助



手动触发的波形显示



数据查看列表(FH-GH1012+)

广泛的传感器

24 kHz 到 500 kHz 整个范围支持各种应用,包括:

改进的 54kHz 和 150kHz 传感器; 新设计性 能提升,增加了范围和稳定性

改进的 54kHz 指数传感器;新设计性能提升。 当与 FH-GH1012+组合使用时, 无需外部放大 器。

250kHz 横波传感器;与标准的 P 波传感器组 合使用, 可测量待测材料的动态弹性模量。

传感器支架; 对混合测量(如表面速度或裂纹 深度)特别有用。对于标准测量,各个传感器 支架可拆卸。




801

www.fahe-qs.com

分析软件

开发的基于 Windows 的软件 Pundit Link 可发挥 FH-GH1012 的全部功能, 向用户提供以下功能:

- 波形可视化和分析, 将您的 PC 变成示波器
- 触发点的交互调整
- 在线数据采集
- 仪器的全遥控,包括可编程数据记录功能
- 将数据导出到第三方应用程序
- (仅FH-GH1012+) 为抗压强度创建转换曲线(指数和多项式)。
- (仅FH-GH1012+) 为抗压强度的组合(超声波/回弹值)估计创建 SONREB 曲线。



设置
脉冲长度:
探测器频率:
脉冲振幅:
接收探测器增益:
校准时间偏移:
设备名称:
序列号:
软件版本:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6.1 µs 82 kHz 500V 1x -5.6 µs Pundit Lab PL01-900-0000 1.2.0 A0

常用功能	FH-GH1012	FH-GH1012+	
传导时间范围	0.1-9999 μs	0.1-9999 μs	
激励脉冲	125 V、250 V、350 V、500 V、自动	125 V、250 V、350 V、500 V、自动	
发射频率范围	24-500 kHz	24-500 kHz	
传导时间	是	是	
脉冲速度	是	是	
路径长度	是	是	
表面速度	是	是	
裂纹深度	是	是	
存储器	> 500 个读数	> 500 个读数	
电源	电源/电池 (>20h)/USB	电源/电池 (>20h)/USB	
集成的增益级	1x、10x、100x	1x, 2x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 200x, 500x, 1000x	
抗压强度	-	是	
超声波加回弹仪	_	是	

各调电话: 400-920-1022

售后电话: 021-56610759

销售电话: 021-61172030-835



www. fahe-qs. com

用于抗压强度		
测量的时间戳	_	是
测量结果查看列	_	是
表	_	走

订购信息

部件号	描述	
326 10 001	FH-GH1012包含:显示设备、2 只传感器(54kHz)、2 根长 1.5米的 BNC 电缆、耦合剂、校准棒、带 USB 线缆的电池充电器、4 个 AA(LR6) 电池、带 软件的数据载体、文档和手提箱	broced
326 20 001	FH-GH1012+包含:显示设备、2 只传感器 (54kHz)、2 根长1.5 米的 BNC 电缆、耦合剂、 校准棒、带 USB 线缆的电池充电器、4 个 AA(LR6) 电池、带软件的数据载体、文档和手提 箱	

