

FH-T8347 3kw 便携式变频发电机



技术参数:

发电机

相数	单相	额定输出	2.8KVA
最大输出	3.0KVA	功率因数	1
电机类型	多级旋转磁极式	额定电压	220V
额定电流	12.7A	频率	50Hz
直流输出	12V-12A		

发动机

型式	4 冲程空冷 OHV	排量	171cc
额定功率	3.3kw/3600rpm	起动方式	手/电起动
燃料	汽油	油箱容积	13.0 升
连续运转时间	31.0~8.0 小时(空载~满载)	润滑油容量	0.6 升
噪音水平	51~57dBA/7 米	-	-

附属配置

超载保护装置(交流)	电子断路器	超载保护装置(直流)	无熔丝断路器(NFB)
燃油计	●	电压表	-



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

输出指示灯	●	超载指示灯	●
机油报警灯	●	节能怠速装置	●

其它

尺寸(长×宽×高)	680×445×555mm	净重	67kg
车轮附件	●	电池容量	12V-10AH

其它

尺寸(长×宽×高)	680×445×555	净重	67kg
-----------	-------------	----	------



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD