

FH-T8331 7/6.5kw 汽油发电机（电启动、单相）



产品特点：

- 强劲的商业级动力。
- 调压器（AVR）电压自动调节。
- 机油过少自动保护。
- 框架式机架，提高全面保护，易运输和保存。
- 可选择欧式、美式、澳式。
- 可选择自启动或遥控启动。
- 可选择 50HZ/60HZ 制式，电压 110/150/120/220/230/240V。
- 可选择带车轮、可选择带手把。
- 电启动。
- 单相。

技术参数：

发动机类型	单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门
输出功率	9.0kW/3600rpm
缸径×行程	90mm×66mm
排量	420cc
压缩比	8.3 : 1
机油容量	1.1L
燃油箱容积	25L
燃油消耗率	≤374g/Kw. h
连续运行时间	8h
额定频率	50 Hz/60 Hz
额定电压	110V/115V/120V/220V/ 230V/240



调压系统	自动电压调节
额定输出功率	6.0kW/6.5kW
最大功率	6.5kW/7.0kW
功率因数	1.0
充电电压	12V (DC)
充电电流	8.3A (DC)
起动系统	电启动
点火系统	晶体管无触点点火
噪声	≤76dB (A)
外形尺寸 (长×宽×高)	680×540×540
净重	86kg/89kg

可选配置:

- 根据用户需要, 可选择多种颜色的外观。
- 可选择欧式、美式、澳式, 各国民用、工业用插座。
- 可选择 50HZ/60HZ 制式。
- 可选择电压 110/150/120/220/230/240V。
- 可选择带车轮、可选择带手把。
- 电启动。
- 单相。
- 可选择带 12V 直流充电端。
- 可选择内置电瓶或外置电瓶。