

FH-J8147 充电式直角冲击起子（扳手）



产品应用：

- 汽车制造
- 机车制造
- 电气设备安装

产品特点：

- 紧凑机身设计直角冲击扳手仅 307 毫米长，适合狭小空间操作
- 全金属齿轮传动提供超级耐久性与最大扭矩输出
- 直角机头仅 53 毫米高
- 长开关手柄设计适合在多个位置控制开关，提高操控舒适度
- 双段速度调节适用于大范围的应用
- REDLINK™ 红联接系统为工具和电池提供先进的数字式过载保护，并且独特地增强了工具在负载下的表现
- 红锂电池技术提供多达 2 倍的运行时间，动力增强 20%，电池寿命提高 2 倍，并且能够在最低零下 20℃ 环境中正常运行
- 单独电池芯充放电监控系统使得工具及电池的运行时间大大延长
- 机身带电池剩余电量显示灯
- 明亮的 LED 灯照亮工作区域
- 灵活的电池互换系统：适用所有相关系列电池

技术参数：

- 电压：18V
- 电池类型：红锂电池
- 电池容量：2.0Ah



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 电池数量：2
- 充电时间：40 分钟
- 能力（标准螺栓）：M8-M18
- 空载转速：0-1500/0-2250rpm
- 冲击频率：0-2400/0-3400bpm
- 工具长度：307mm
- 夹头尺寸：3/8" 方头
- 最大扭矩：40/76Nm
- 重量：1.8Kg
- 包装：尼龙工具箱
- 标准附件：电池 2xM18B2 充电器 M12-18C



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD