

FH-J8128 充电式冲击扳手



简介:

FH-J8128 充电式冲击钻采用可拆卸的充电电池设计，免去了固定电源和电线的困扰，使用方便，小巧灵活。

应用:

可配合多种钻头使用，钢板、木材、混凝土表面钻孔，装卸螺丝螺钉等。

特点:

- 所有机具充电器和电池平台通用 - 保护投资，降低管理费用
- 全球领先 4.0Ah 电池 - 最长工作时间
- 3、185Nm 扭力 - 满足大部分紧固需求
- 4、3 LED 无影灯 20 秒延时 - 适合昏暗环境下使用，方便连续工作，提高工作效率
- 5、独有防滑纹路橡胶手柄 - 使用舒适，增加安全性

参数:

- 电压 (v) : 14.4
- 敲击频率 (IPM) : 0-2,700
- 转速 (RPM) : 0-2,300
- 扭力 (Nm) : 185
- 夹头直径 (mm) : 12.7 (1/2")



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 最大能力 - 螺丝 (mm) : M14
- LED 灯 : 3 (20 秒延时)
- 皮带夹: 有
- 重量 (KG): 1.01



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD