

FH-W8625 真彩 LED 可调节高亮 投光灯



应用领域：

- 各类检修
- 远距离施工
- 户外施工

产品特点：

- 垂直方向 240 度可旋转——任意调节照明高度
- 三档照明设置——高档 3000 流明输出，中档 1260 流明和低档 650 流明输出 ght settings 单开关操作——适合单手操作
- 采用更大的优质 LED 芯片，照明的范围更广、距离更远。
- 设有手提把手-便于携带
- 低电量提示——当电池电量不足时，灯将会闪烁。

技术参数：

- 电池：18V 红锂电
- 可调节角度范围
水平：不可调
垂直：240°
- 照明输出
高档：3000 流明
中档：1500 流明
低档：650 流明
- 照明时间 M18 B5 电池
高档：2 小时
中档：4 小时
低档：9 小时



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 重量(不含电池) : 2.8 公斤
- 尺寸(长 X 宽 X 高) : 190x267x279mm
- 标准附件) 电池/充电器需另购



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD