

## FH-T8345 2kw 便携式变频发电机



### 技术参数:

#### 发电机

相数	单相	额定输出	1.6KVA
最大输出	2.0KVA	功率因数	1
电机类型	多级旋转磁极式	额定电压	220V
额定电流	7.3A	频率	50Hz
直流输出	12V—8A		

#### 发动机

型式	4冲程空冷 OHV	排量	79cc
额定功率	1.9kw / 3600rpm	起动方式	手起动
燃料	汽油	油箱容积	4.2升
连续运转时间	10.5~4.2小时(1/4载~满载)	润滑油容量	0.4升
噪音水平	61dBA/7米	-	-

#### 附属配置

超载保护装置(交流)	电子断路器	超载保护装置(直流)	无熔丝断路器(NFB)
燃油计	-	电压表	-



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

输出指示灯 ●	超载指示灯 ●
机油报警灯 ●	节能怠速装置 ●

## 其它

尺寸(长×宽×高)	490×280×455mm	净重	20kg
车轮附件	-	电池容量	-



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
 咨询电话：400-920-1022  
 销售电话：021-61172030-835  
 售后电话：021-56610759  
 传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
 FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD